ZYXEL
NETWORKS

Nebula NR7101

5G New Radio Outdoor Router

Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO
SVENSKA | ČEŠTINA | MAGYAR | POLSKI | ROMÂNĂ
SLOVENŠČINA | БЪЛГАРСКИ

Location Example



Place the Zyxel Device in an open area free of obstacles, and adjust the angle to point the front panel towards the base station to have the strongest possible 5G NR signal.



Hardware Installation



Note: SIM card slot 2 is not available at the time of writing.

EN ① Check that the Zyxel Device is turned off. There should be no Ethernet cable connected providing power using PoE. Unscrew the SIM card slot cover and remove it.
② Insert your Micro SIM card provided by your Internet Service Provider into SIM card slot 1. Make sure the SIM card is fully inserted into the card slot.

DE ① Prüfen Sie, dass der Zyxel Device ausgeschaltet ist. Es sollte kein Ethernet-Kabel angeschlossen sein, welches das Gerät über PoE mit Strom versorgt. Schrauben Sie die Abdeckung des SIM Kartensteckplatzes ab und entfernen Sie sie.
② Setzen Sie Ihre Micro SIM Karte, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben, in den SIM Kartensteckplatz 1 ein. Vergewissern Sie sich, dass die SIM Karte vollständig in den Kartensteckplatz eingesetzt ist.

ES ① Compruebe que el Zyxel Device esté apagado. No debería haber un cable Ethernet conectado con alimentación mediante PoE. Desenrosque la tapa de la ranura de la tarjeta SIM y retírela.
② Inserte la tarjeta Micro SIM proporcionada por su proveedor de Internet en la ranura para tarjetas SIM 1. Asegúrese de que la tarjeta SIM está totalmente insertada en la ranura para tarjetas.

FR ① Vérifiez que le Zyxel Device est éteint. Il ne doit pas y avoir de câble Ethernet connecté fournissant une alimentation par PoE. Dévissez le couvercle du logement de la carte SIM et retirez-le.
② Insérez votre carte Micro SIM fournie par votre fournisseur d'accès Internet dans le logement de la carte SIM 1. Assurez-vous que la carte SIM est entièrement insérée dans le logement de la carte.

IT ① Verificare che il dispositivo Zyxel Device sia spento. Verifica che non sia collegato alcun cavo Ethernet per l'alimentazione tramite PoE. Svita la copertura della fessura per la scheda SIM e rimuovila.
② Inserisci la Micro SIM che hai ricevuto dal tuo fornitore di servizi internet nella fessura 1 per la SIM. Verifica che la scheda SIM sia inserita completamente nella sua fessura.

SE ① Kontrollera att Zyxel Device är avstängd. Se till att Zyxel Device är avstängd och att det inte finns någon Ethernet-kabel ansluten för att få ström med PoE. Lossa SIM-kortsluckan och ta bort den.
② Tryck in ditt Micro SIM-kort som du fått av internetleverantören i SIM-kortfack 1. Kontrollera att SIM-korten är helt intryckt i kortfacket.

CZ ① Ujistěte se, že zařízení Zyxel Device je vypnuto. Ujistěte se, že je zařízení Zyxel Device vypnuté a není připojen žádný ethernetový kabel s podporou technologie PoE. Odšroubujte kryt slotu SIM karty a odeberte jej.
② Zasuňte Micro SIM kartu dodanou vaším poskytovatelem internetových služeb do přihrádky pro SIM kartu 1. Zkontrolujte, zda je SIM karta zcela zasunutá do přihrádky.

HU ① Az Zyxel Device legyen kikapcsolva. Ellenőrizze, hogy az Zyxel Device ki van-e kapcsolva, és nincs-e Ethernet kábel csatlakoztatva PoE rendszerű tápellátáshoz. Csavarozza ki a SIM-kártyafoglalatot, és távolítsa el.
② Helyezze be az internetszolgáltató által biztosított Micro SIM-kártyát az 1-es SIM-kártyatartóba. Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya teljesen be van helyezve a kártyatartóba.

PL ① Sprawdź, czy router Zyxel Device jest wyłączony. Upewnić się, czy urządzenie Zyxel Device jest wyłączone a kabel Ethernet nie jest podłączony w celu zapewnienia zasilania przy użyciu iniektora PoE. Należy odkręcić pokrywę gniazda karty SIM i zdjąć ją.
② Włożyć kartę Micro SIM dostarczoną przez dostawcę usług internetowych do gniazda 1 karty SIM. Upewnić się, że karta SIM została całkowicie wsunięta do gniazda karty.

RO ① Verificați dacă dispozitivul Zyxel Device este oprit. Asigurați-vă că dispozitivul Zyxel Device este oprit și că nu există niciun cablu Ethernet conectat pentru a îi furniza energie prin PoE.Deșurubați capacul fantei cartelei SIM și îndepărtați-l.
② Introduceți cartela Micro SIM furnizată de Furnizorul de servicii internet în fanta SIM nr. 1. Asigurați-vă că SIM-ul este introdus complet în fanta corespunzătoare.

SI ① Preverite, ali je Zyxel Device izklopljen. Zyxel Device iz8ključite in odklopite morebitni eternetni kabel, ki napaja (PoE). Odvijte pokrov reže za kartico SIM in jo odstranite.
② Vstavite svojo kartico Micro SIM vašega ponudnika internetnih storitev v režo za kartico SIM 1. Prepričajte se, da je kartica SIM popolnoma vstavljena v režo za kartico.

BG ① Уверете се, че Zyxel Device е изключен. Уверете се, че Zyxel Device е изключен и няма свързан Ethernet кабел с възможност за захранване чрез PoE. Отвинтете капака на слота за SIM карта и го свалете.
② Поставете Micro SIM картата, предоставена от вашия доставчик на интернет услуги в слот 1 за SIM карта. Уверете се, че SIM картата е изцяло в слота за карта.



EN ①-④ Follow steps 1 to 4 in the drawing to connect an 8-pin Cat 5e Ethernet cable to the Zyxel Device's **LAN (PoE)** port.

DE ①-④ Führen Sie die Schritte 1 bis 4 in der Zeichnung aus, um ein 8-poliges Cat 5e Ethernet-Kabel an den Zyxel Device **LAN (PoE)** Port anzuschließen.

ES ①-④ Siga los pasos 1 a 4 del dibujo para conectar un cable Ethernet Cat 5e de 8 pines al puerto Zyxel Device **LAN (PoE)**.

FR ①-④ Suivez les étapes 1 à 4 du schéma pour connecter un câble Ethernet Cat 5e à 8 broches au port **LAN (PoE)** du Zyxel Device.

IT ①-④ Esegui i passi da 1 a 4 del disegno per collegare un cavo Ethernet 8 pin Cat 5e alla porta **LAN (PoE)** del Zyxel Device.

SE ①-④ Följ steg 1 till 4 i ritningen för att ansluta en 8-stifts CAT 5e Ethernet-kabel till Zyxel Device:s **LAN (PoE)**-port.

CZ ①-④ Při zapojení ethernetového kabelu CAT 5e s 8 piny do portu **LAN (PoE)** zařízení Zyxel Device postupujte podle kroků 1 až 4, které jsou uvedeny na nákresu.

HU ①-④ Kövesse az ábrán jelölt 1–4. lépéseket a 8 tűs CAT 5e Ethernet kábel csatlakoztatásához az Zyxel Device **LAN (PoE)** portjához.

PL ①-④ Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w punktach 1 - 4 na rysunku, aby podłączyć 8-wtykowy kabel CAT 5e Ethernet do portu **LAN (PoE)** urządzenia Zyxel Device.

RO ①-④ Urmați etapele 1 - 4 din schiță pentru a conecta un cablu Ethernet CAT 5e cu 8 pini la portul **LAN (PoE)** al dispozitivului Zyxel Device.

SI ①-④ Upoštevajte navodila 1 do 4 na sliki, tako da priklopite eternetni kabel 8-pin CAT 5e na vrata **LAN (PoE)** Zyxel Device.

BG ①-④ Следвайте стъпки от 1 до 4 на чертежа, за да свържете 8-пинов CAT 5e Ethernet кабел към **LAN (PoE)** порта на Zyxel Device.





Green	**On** - The Zyxel Device is connected to the Internet. **Blinking** - The Zyxel Device is trying to connect to the Internet.
Amber	**Blinking** - WiFi is on for management.
Red	**On** - The Zyxel Device is not connected to the Internet. **Blinking** - The Zyxel Device is booting or self-testing. **Off** - There is a system failure.
Green/Amber/Red	**Looping** - Firmware upgrade is in progress.

EN ① Connect the other end of the Ethernet cable to the provided PoE injector's **POE** port.
② Connect the **LAN** port of the injector to a computer with an Ethernet cable for initial configuration.
③ Connect the power plug on the PoE injector to a power outlet.
④ Check the LED next to the SIM card slot.

DE ① Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels an den **PoE** Port des beiliegenden PoE Injektors an.
② Verbinden Sie den **LAN** Port des Injektors für die erstmalige Einrichtung über ein Ethernet-Kabel mit einem Computer.
③ Schließen Sie den Netzstecker des PoE Injektors an eine Steckdose an.
④ Überprüfen Sie die LED neben dem SIM Kartensteckplatz.

ES ① Conecte el otro extremo del cable Ethernet al puerto **PoE** del inyector PoE.
② Conecte el puerto **LAN** del inyector a un ordenador con cable Ethernet para la configuración inicial.
③ Conecte el enchufe de corriente eléctrica del inyector PoE en una toma de corriente.
④ Compruebe el LED situado junto a la ranura de la tarjeta SIM.

FR ① Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet au port **PoE** de l'injecteur PoE fourni.
② Connectez le port **LAN** de l'injecteur à un ordinateur avec un câble Ethernet pour la configuration initiale.
③ Branchez le cordon d'alimentation de l'injecteur PoE à une prise de courant.
④ Vérifiez la LED à côté du logement de la carte SIM.

IT ① Connetti l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta **PoE** dell'iniettore PoE fornito in dotazione.
② Connetti la porta **LAN** dell'iniettore a un computer con un cavo Ethernet per la configurazione iniziale.
③ Collega la spina di alimentazione dell'iniettore PoE ad una presa della corrente.
④ Controlla il LED accanto alla fessura per la scheda SIM.

SE ① Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till de PoE-injektorernas **POE**-port.
② Anslut **LAN**-porten på injektorn till en dator med en Ethernet-kabel för initial konfiguration.
③ Anslut elkontakten på PoE-injektorn till ett eluttag.
④ Kontrollera lysdioden bredvid SIM-kortsluckan.

CZ ① Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do portu **POE** (Výstup) na dodaném PoE injektoru.
② Při počáteční konfiguraci propojte ethernetovým kabelem port **LAN** (Vstup) na injektoru s počítačem.
③ Zapojte zástrčku síťové šňůry injektoru PoE do zásuvky.
④ Zkontrolujte indikátor LED vedle slotu SIM karty.

HU ① Csatlakoztassa az Ethernet kábel másik végét a mellékelt PoE injektor **POE** (kimeneti) portjához.
② A legelső beállítások elvégzéséhez csatlakoztassa az injektor **LAN** (bemeneti) portját Ethernet kábellel egy számítógéphez.
③ Csatlakoztassa a PoE injektor elektromos csatlakozóját egy elektromos aljzathoz.
④ Ellenőrizze a SIM-kártyafoglalat melletti LED-et.

PL ① Podłączyć drugi koniec kabla Ethernet do portu **POE** iniektora PoE.
② Podłączyć port **LAN** iniektora PoE do komputera z kablem Ethernet w celu dokonania wstępnej konfiguracji.
③ Podłączyć wtyczkę iniektora PoE do gniazdka zasilającego.
④ Sprawdzić diodę LED obok gniazda karty SIM.

RO ① Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet la portul **POE** al injectorului PoE furnizat.
② Conectați portul **LAN** al injectorului la un calculator cu un cablu Ethernet pentru configurarea inițială.
③ Conectați ștecherul injectorului PoE la o priză electrică.
④ Verificați LED-ul de lângă fanta cartelei SIM.

SI ① Priklopite drugi konec eternetnega kabla na vrata **POE** injektorja PoE.
② Z eternetnim kablom za začetno konfiguracijo povežite vrata **LAN** injektorja in računalnik.
③ Vtaknite napajalni vtič injektorja PoE v napajalno vtičnico.
④ Preverite lučko LED pri reži za kartici SIM.

BG ① Свържете другия край на Ethernet кабела към порта **POE** на предоставения PoE инжектор.
② За първоначална конфигурация, свържете с Ethernet кабел порта **LAN** на инжектора към компютъра.
③ Свържете щепсела на захранването на PoE инжектора към контакт.
④ Проверете LED индикатора до слота за SIM карта.



EN ① Check if WiFi is on - the amber LED is blinking. If not, press the WiFi button to enable WiFi.
② Screw the SIM card slot cover back into place. Make sure the cover is in the correct position and tightly screwed to the Zyxel Device.

DE ① Überprüfen Sie, ob WiFi eingeschaltet ist – und die gelbe LED blinkt. Wenn nicht, drücken Sie die WiFi-Taste, um WiFi zu aktivieren.
② Schrauben Sie die Abdeckung des SIM Kartensteckplatzes wieder fest. Vergewissern Sie sich, dass sich die Abdeckung in der richtigen Position befindet und fest mit dem Zyxel Device verschraubt ist.

ES ① Compruebe si el WiFi está encendido - el LED ámbar parpadea. Si no es así, pulse el botón WiFi para habilitar WiFi.
② Enrosque la tapa trasera de la ranura para tarjetas SIM en su lugar. Asegúrese de que la tapa esté en la posición correcta y bien atornillada al Zyxel Device.

FR ① Vérifiez si le WiFi est activé – la LED orange clignote. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton WiFi pour l'activer.
② Revissez le couvercle du logement de la carte SIM. Assurez-vous que le couvercle est dans la bonne position et qu'il est bien vissé au Zyxel Device.

IT ① Controlla se il WiFi è acceso – il LED giallo lampeggia. In caso contrario, premi il pulsante WiFi per abilitare il WiFi.
② Riavvita la copertura della fessura della scheda SIM. Verifica che la copertura sia nella posizione corretta, e che sia ben avvitata sul Zyxel Device.

SE ① Kontrollera om wifi är på - den orange LED-lampan blinkar. Om inte, tryck på wifi-knappen för att aktivera wifi.
② Ta bort etiketten från baksidan av Zyxel Device och sätt den på injektorn. Anslut till wifi-nätverket Zyxel Device med hjälp av wifi SSID- och wifi-nyckeln på injektoretiketten, eller skanna QR-koden för att ansluta med hjälp av din smarta telefon.

CZ ① Zkontrolujte, jestli bliká oranžová dioda, která signalizuje zapnutí WiFi. Pokud ne, zapněte WiFi stisknutím tlačítka WiFi.
② Ze zadní strany Zyxel Device odstraňte štítek a umístěte jej na injektor. Pomocí WIFI SSID a WIFI klíče uvedeného na štítku injektoru se připojte k WiFi síti Zyxel Device nebo se připojte jednoduše naskenováním QR kódu pomocí chytrého telefonu.

HU ① Ellenőrizze, hogy a WiFi be van-e kapcsolva – a sárga LED villog. Ha nem, nyomja meg a WiFi gombot a WiFi engedélyezéséhez.
② Távolítsa el a címkét az Zyxel Device hátoldaláról, és tegye rá a tápfeladóra. Csatlakozzon az Zyxel Device WiFi hálózathoz a WIFI SSID és WIFI kulcsal a tápfeladó címkéjén, vagy okostelefonján egyszerűen olvassa be a QR kódot a csatlakozáshoz.

PL ① Sprawdź, czy sieć Wi-Fi jest włączona - bursztynowa dioda LED powinna migać. Jeśli tak nie jest, naciśnij przycisk Wi-Fi, aby włączyć sieć.
② Zdejmij etykietę z tylnej części Zyxel Device i umieść ją na zasilaczu. Połącz się z siecią Wi-Fi Zyxel Device za pomocą Wi-Fi SSID i klucza Wi-Fi z etykiety zasilacza lub zeskanuj kod QR za pomocą smartfona.

RO ① Verificați dacă este activată conexiunea WiFi - LED-ul galben-ambră clipește. În caz contrar, apăsați butonul WiFi pentru a activa conexiunea WiFi.
② Scoateți eticheta de pe spatele dispozitivului Zyxel Device și aplicați-o pe injector. Conectați-vă la rețeaua WiFi Zyxel Device utilizând WIFI SSID și cheia WIFI de pe eticheta injectorului sau pe telefonul smartphone scanați pur și simplu codul QR pentru a vă conecta.

SI ① Preverite, ali je funkcija WiFi vklopljena - utripa rumena lučka LED. Če ni, pritisnite gumb WiFi, da omogočite funkcijo WiFi.
② Odstranite nalepko z zadnje strani naprave Zyxel Device in jo položite na injektor. Povežite se z omrežjem Zyxel Device WiFi z uporabo WIFI SSID in ključa WIFI na nalepki injektorja ali pa na pametnem telefonu preprosto skenirajte kodo QR za povezavo.

BG ① Проверете дали WiFi е включен - жълтият светодиод мига. Ако не, натиснете бутона WiFi, за да активирате WiFi.
② Отстранете етикета от гърба на Zyxel Device и го поставете на инжектора. Свържете се с WiFi мрежата Zyxel Device, като използвате WIFI SSID и WIFI ключа на етикета на инжектора, или просто сканирайте QR кода на вашия смартфон, за да се свържете.

Zyxel Air App Installation and Basic Configuration

Use the Zyxel Air app to find the optimal cellular signal strength.


Zyxel Air
GET IT ON Google Play
Available on the iPhone App Store

EN Use the Zyxel Air app for finding the best place to receive a cellular signal and for basic configuration.
① On your smartphone, find the WiFi name (**SSID**) and enter the **WiFi Key** to connect (see the label on the device).
② Download and open the **Zyxel Air** app.
Enter the default user name (admin) and password (see the label on the device). Click **Login**.

DE Verwenden Sie die Zyxel Air App, um den besten Ort für den Empfang eines Mobilfunksignals zu finden und für die Grundkonfiguration.
① Suchen Sie auf Ihrem Smartphone den WiFi Namen (**SSID**) und geben Sie den **WiFi Key** ein, um eine Verbindung herzustellen (siehe Etikett auf dem Gerät).
② Laden Sie die **Zyxel Air**-App herunter und öffnen Sie sie.
Geben Sie den Standardbenutzernamen (admin) und das Kennwort (siehe Etikett auf dem Gerät) ein. Klicken Sie auf **Login**.

ES Utilice la aplicación Zyxel Air para encontrar el mejor lugar para recibir una señal celular y para la configuración básica.
① En su teléfono, busque el nombre WiFi (**SSID**) e introduzca la **WiFi Key** para conectarse (ver la etiqueta del dispositivo).
② Descargue y abra la aplicación **Zyxel Air**.
Escriba el nombre de usuario predeterminado (admin) y la contraseña (ver la etiqueta del dispositivo). Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).

FR Utilisez l'application Zyxel Air pour trouver le meilleur endroit de réception d'un signal cellulaire et pour la configuration de base.
① Sur votre smartphone, trouvez le nom WiFi (**SSID**) et entrez la clé **WiFi Key** pour vous connecter (voir l'étiquette sur l'appareil).
② Téléchargez et ouvrez l'application **Zyxel Air**.
Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (admin) et le mot de passe (voir l'étiquette sur l'appareil). Cliquez sur Connexion.

IT Usa l'app Zyxel Air per trovare il posto migliore per avere segnale e per la configurazione di base.
① Sul tuo smartphone, trova il nome del WiFi (**SSID**) e inserisci la **WiFi Key** per connettere (vedere l' etichetta sul dispositivo).
② Scaricare e aprire la **Zyxel Air** app.
Inserisci il nome predefinito utente (admin) e la password (vedere l' etichetta sul dispositivo). Clicca su **Login** (accedi).

SE Använd appen Zyxel Air för att hitta det bästa stället för att ta emot en mobilsignal och för grundläggande konfiguration.
① På din smarttelefon, hitta wifi-namnet (**SSID**) och ange **WiFi Key** för att ansluta (se etiketten på enheten).
② Ladda ned och öppna appen **Zyxel Air**.
Ange standardanvändarnamn (admin) och-lösenord (se etiketten på enheten). Klicka på Logga in.

CZ Pomocí aplikace Zyxel Air vyhledejte nejlepší umístění pro příjem mobilního signálů a pro základní konfiguraci.
① Na chytrém telefonu vyhledejte název WiFi (**SSID**) a z adáním klíče **WiFi Key** se připojte (viz štítek na zařízení).
② Stáhněte si aplikaci **Zyxel Air** a otevřete ji.
Zadejte výchozí uživatelské jméno (admin) a heslo (viz štítek na zařízení). Klikněte na Přihlásit.

HU Használja a Zyxel Air alkalmazást, hogy megtalálja a legjobb helyet a mobiljel vételéhez és az alapkonfigurációhoz.
① Keresse meg okostelefonján a WiFi nevet (**SSID**), és adja meg a **WiFi Key**-t a csatlakozáshoz (lásd a terméken lévő címkét).
② Töltse le és nyissa meg a **Zyxel Air** alkalmazást.
Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet (admin) és jelszót (lásd a terméken lévő címkét). Kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.

PL W celu znalezienia najlepszego miejsca do odbioru sygnału telefonii komórkowej oraz wykonania konfiguracji podstawowej skorzystać z aplikacji Zyxel Air.
① Na smartfonie znaleźć nazwę WiFi (**SSID**) i wprowadzić **WiFi Key** aby połączyć się (patrz etykieta na urządzeniu).
② bierz i otwórz aplikację **Zyxel Air.**
Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) oraz hasło (patrz etykieta na urządzeniu). Kliknij **Login**.

RO Folosiți aplicația Zyxel Air pentru a stabili care este locul cu cea mai bună recepție a semnalului mobil și pentru configurarea de bază.
① Pe smartphone, găsiți numele rețelei WiFi (**SSID**) și introduceți **WiFi Key** pentru a vă conecta (vedeți eticheta de pe dispozitiv).
② Descărcați și deschideți aplicația **Zyxel Air**.
Introduceți numele de utilizator implicit (admin) și parola (vedeți eticheta de pe dispozitiv). Faceți clic pe **Login**.

SI Uporabite aplikacijo Zyxel Air, da poiščete najboljši prostor za sprejemanje mobilnega signala in osnovno konfiguracijo.
① Na svojem telefonu poišči WiFi ime (**SSID**) in vnesite **WiFi Key** za povezavo (glejte nalepko na napravi).
② Prenesite in odprite aplikacijo **Zyxel Air**.
Vnesite privzeto uporabniško ime (admin) in geslo (glejte nalepko na napravi). Kliknite **Login** (Prijava).

BG Използвайте приложението Zyxel Air, за да намерите най-доброто място за получаване на мобилен сигнал и за основна конфигурация.
① Намерете името на WiFi (**SSID**) в смартфона си и въведете **WiFi Key** за свързване (вижте етикета на устройството).
② Изтеглете и отворете приложение **Zyxel Air**.
Въведете потребителското име по подразбиране (admin) и паролата (вижте етикета на устройството). Натиснете **Login** (Вход).

Nebula Cloud Registration and Monitoring

Option A: Nebula Mobile App Installation, Registration and Monitoring

Use Zyxel Nebula Mobile app to register the Zyxel Device with Nebula using the QR code.


Nebula Mobile
GET IT ON Google Play
Available on the iPhone App Store

Where to find QR code:
Label on the device



EN Download and open the Zyxel **Nebula Mobile** app. Log in with your myZyxel account.
Create an organization and site or select an existing site. Scan the Zyxel Device's QR code to add it to the site. (You can find the QR code in its web configurator or on a label on the device or its box.)

DE Laden Sie die Zyxel **Nebula Mobil**-App herunter und öffnen Sie sie. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.
Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des Zyxel Device, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Web-Konfigurator oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse.)

ES Descargue y abra la aplicación **movil** Zyxel **Nebula**. Inicie sesión con su cuenta de myZyxel.
Cree una organización y un sitio o seleccione un sitio existente. Lea el código QR del Zyxel Device para añadirlo al sitio. (Puede encontrar el código QR en su configurador web o en una etiqueta en el dispositivo o en su caja.)

FR Téléchargez et ouvrez l'application Zyxel **Nebula Mobile**. Connectez-vous avec votre compte myZyxel.
Créez une organisation et un site ou sélectionnez un site existant. Scannez le code QR du Zyxel Device pour l'ajouter au site. (Le code QR se trouve dans son configurateur Web ou sur une étiquette apposée sur l'appareil ou son boîtier.)

IT Scaricare e aprire la Zyxel **Nebula Mobile** app. Accedere con il proprio account myZyxel.
Creare un'organizzazione e un sito o selezionare un sito esistente. Passate allo scanner il codice QR di Zyxel Device per aggiungerlo al sito. (Trovi il codice QR sul suo configuratore web o su un'etichetta sul dispositivo o sulla sua confezione.)

SE Ladda ned och öppna appen Zyxel **Nebula Mobile**. Logga in med ditt myZyxel-konto.
Skapa en organisation och site eller välj en redan befintlig site. Skanna Zyxel Device:s QR-kod för att lägga till den till siten. (Du hittar QR-koden i dess webbkonfigurator eller på en etikett på enheten eller dess box.)

CZ Stáhněte si aplikaci Zyxel **Nebula Mobile** a otevřete ji. Přihlaste se pomocí svého účtu myZyxel.
Vytvořte organizaci a síť nebo vyberte již existující síť. Naskenujte QE kód na zařízení Zyxel Device a přidejte je do sítě. (QR kód najdete ve webovém konfigurátoru nebo na štítku na zařízení či na jeho balení.)

HU Töltse le és nyissa meg a Zyxel **Nebula Mobile** alkalmazást. Jelentkezzen be myZyxel fiókjával.
Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet, vagy válasszon ki egy létező munkaterületet. Olvassa le az Zyxel Device QR-kódját, hogy a munkaterülethez adja. (A QR-kódot a webes konfigurátorban találja vagy egy címkén a készüléken vagy annak dobozán.)

PL bierz i otwórz aplikację **movil** Zyxel **Nebula**. Zaloguj się za pomocą konta myZyxel.
Stwórz organizację i witrynę lub wybierz istniejącą witrynę. Zeskanuj kod QR urządzenia Zyxel Device i dodaj go do witryny. (Kod QR można znaleźć w konfiguratorze sieci lub na etykiecie, która znajduje się na urządzeniu lub na opakowaniu.)

RO Descărcați și deschideți aplicația **mobilă** Zyxel **Nebula**. Conectați-vă la contul myZyxel.
Creați o organizație și un site sau selectați un site existent. Scanați codul QR al dispozitivului Zyxel Device pentru a-l adăuga la site. (Puteți găsi codul QR în configuratorul web sau pe o etichetă de pe dispozitiv sau de pe cutia acestuia.)

SI Prenesite in odprite aplikacijo Zyxel **Nebula Mobile**. Prijavite se z računom myZyxel.
Ustvarite organizacijo in mesto ali izberite obstoječe mesto. Skenirajte kodo QR s naprave Zyxel Device, da je dodate na mesto. (Kodo QR lahko najdete v spletnem konfiguratorju, na nalepki na napravi ali na škatli.)

BG Изтеглете и отворете **мобилното** приложение Zyxel **Nebula**. Влезте със своя акаунт в myZyxel.
Създайте организация и сайт или изберете съществуващ сайт. Сканирайте QR кода на Zyxel Device, за да го добавите към сайта. (Можете да намерите QR кода в този уеб конфигуратор или на етикета на устройството или кутията му.)

Option B: Nebula Web Portal Registration and Monitoring

Use the Zyxel Nebula portal to register the Zyxel Device with Nebula using the **MAC address** and **serial number.**



You need the Zyxel Device MAC address and serial number to register it with Nebula.

EN Follow the steps below to manage the Zyxel Device through the Zyxel cloud-based network management system.
① Go to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) website (**https://nebula.zyxel.com**). Click **Get Started** to sign up for a myZyxel account and log in.

DE Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zyxel Device über das Cloud-basierte Netzwerkmanagementsystem von Zyxel zu verwalten.
① Gehen Sie auf die NCC-Website (Zyxel Nebula Control Center) (**https://nebula.zyxel.com**). Klicken Sie auf **Erste Schritte**, um sich für ein myZyxel Konto registrieren und sich anzumelden.

ES Siga los siguientes pasos para administrar el Zyxel Devicea través del sistema de administración de redes basado en la nube de Zyxel.
① Vaya a la página web Nebula Control Center (NCC) de Zyxel (**https://nebula.zyxel.com**). Haga clic en **Comenzar** para registrarse en una cuenta myZyxel e iniciar sesión.

FR Suivez les étapes ci-dessous pour gérer le Zyxel Device via le système de gestion de réseau cloud de Zyxel.
① Allez sur le site Zyxel Nebula Control Center (NCC) (**https://nebula.zyxel.com**). Cliquer sur **Démarrer** pour ouvrir un compte myZyxel et vous connecter.

IT Seguire la procedura seguente per gestire il Zyxel Device attraverso il sistema di gestione della rete basato su cloud Zyxel.
① Andare al sito web Zyxel Nebula Centro di controllo (NCC): (**https://nebula.zyxel.com**). Clicca su **Inizio** per creare un account myZyxel ed entrare.

SE Följ nedanstående steg för att hantera Zyxel Device genom Zyxels molnbaserade nätverkshanteringssystem.
① Gå till webbplatsen för Zyxel Nebula Control Center (NCC) (**https://nebula.zyxel.com**). Klicka på **Kom igång** för att registrera dig för ett myZyxel-konto och logga in.

CZ Ke správě zařízení Zyxel Device prostřednictvím cloudového systému pro správu sítí společnosti Zyxel použijte níže uvedený postup.
① Přejděte na web Zyxel NCC (Nebula Control Center) (**https://nebula.zyxel.com**). Klikněte na **Get Started** (Začínáme), zaregistrujte si účet myZyxel a přihlaste se.

HU Kövesse az alábbi lépéseket az Zyxel Device kezeléséhez a Zyxel felhőalapú hálózatkezelési rendszeren keresztül.
① Látogasson el a Zyxel Nebula Control Center (NCC) weboldalra (**http://nebula.zyxel.com**). Kattintson a **Get Started** (kezdés) lehetőségre, hogy regisztrálja myZyxel fiókját és bejelentkezzen.

PL Aby zarządzać urządzeniem Zyxel Device poprzez oparty na chmurze system zarządzania siecią Zyxel, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
① Przejdź do strony internetowej Zyxel Nebula Control Center (NCC) (**https://nebula.zyxel.com**). Kliknij **Get Started**, aby założyć konto myZyxel i zalogować się.

RO FUrmați pașii de mai jos pentru a gestiona dispozitivul prin sistemul de gestionare a rețelei bazat pe cloud Zyxel.
① Accesați site-ul web Zyxel Nebula Control Center (NCC - Centrul de control Zyxel Nebula) (**https://nebula.zyxel.com**). Faceți clic pe **Get Started** (Începeți) pentru a vă înregistra pentru un cont myZyxel și conectați-vă.

SI Za upravljanje Zyxel Device prek sistema za upravljanje omrežja v oblaku Zyxel sledite spodnjim korakom.
Opomba : Assurez-vous que le routeur connecté dispose d'un accès à Internet.
① Obiščite spletno mesto Zyxel Nebula Control Center (NCC) (**https://nebula.zyxel.com**). Kliknite **Get Started** (Začetek), da se registrirate za račun myZyxel in se prijavite.

BG Следвайте стъпките по-долу, за да управлявате чрез базираната на облак система за управление на мрежата на Zyxel.
① Посетете уеб сайта на Zyxel Nebula Control Center (NCC) (**https://nebula.zyxel.com**). Щракнете върху Начало, за да създадете акаунт в myZyxel и да влезете.



EN ② Create an organization and a site (network) in the NCC.
③ Enter the Zyxel Device's LAN MAC address and serial number (S/N) (see the label on the device) in the NCC configuration screen.
Note: See the NCC User's Guide for more information about configuring the Zyxel Device through the NCC.

DE ② Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (Netzwerk) im NCC.
③ Geben Sie die LAN MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des Zyxel Device (siehe Etikett auf dem Gerät) im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.
Hinweis: Weitere Informationen zur Konfiguration des Zyxel Device über das NCC finden Sie im NCC-Benutzerhandbuch.

ES ② Cree una organización y un sitio (red) en el NCC.
③ Introduzca la dirección MAC de la LAN del Zyxel Device y el número de serie (S/N) (ver la etiqueta del dispositivo) en la pantalla de configuración del NCC.
Nota: Consulte la Guía del usuario NCC para más información sobre la configuración del Zyxel Device a través de NCC.

FR ② Créez une organisation et un site (réseau) dans le NCC.
③ Entrez l'adresse MAC LAN et le numéro de série (S/N) (voir l'étiquette sur l'appareil) du Zyxel Device dans l'écran de configuration du NCC.
Remarque : Reportez-vous au guide de l'utilisateur du NCC pour plus d'informations sur la configuration du Zyxel Device via le NCC.

IT ② Create un'organizzazione e un sito (rete) nella NCC.
③ Immettere l' indirizzo MAC LAN e il numero di serie (S/N) del Zyxel Device (vedere l' etichetta sul dispositivo) nella schermata di configurazione NCC.
Nota: Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Zyxel Device tramite NCC, consultare la Guida dell'utente del NCC.

SE ② Skapa en organisation och en site (nätverk) i NCC.
③ Ange Zyxel Device:s LAN MAC-adress och serienummer (S/N) (se etiketten på enheten) i NCC-konfigurationsskärmen.
Obs : Se NCC bruksanvisningen för mer information om konfiguration av Zyxel Device via NCC.

CZ ② V NCC vytvořte organizaci a síť.
③ Na konfigurační obrazovce NCC zadejte MAC adresu LAN zařízení Zyxel Device a sériové číslo (S/N) (viz štítek na zařízení).
Poznámka : Další informace o konfiguraci zařízení Zyxel Device na webu NCC najdete v uživatelské příručce NCC.

HU ② Hozzon létre egy szervezetet és egy munkaterületet (hálózatot) az NCC-ben.
③ Írja be az Zyxel Device LAN MAC-címét és sorozatszámát (S/N) (lásd a terméken lévő címkét) az NCC konfigurációs képernyőjén.
Megjegyzés : Olvassa el az NCC használati útmutatóját az Zyxel Device NCC-n keresztüli további beállításáról.

PL ② Utwórz organizację i stronę (sieć) w NCC.
③ Na ekranie konfiguracyjnym NCC wprowadź adres MAC oraz numer seryjny (S/N) urządzenia sieciowego Zyxel Device (patrz etykieta na urządzeniu).
Uwaga : Więcej informacji na temat konfiguracji urządzenia Zyxel Device za pomocą NCC można znaleźć w Podręczniku użytkownika NCC.

RO ② Creați o organizație și un site (rețea) în NCC.
③ Introduceți adresa MAC a rețelei LAN a dispozitivului Zyxel Device și numărul de serie (S/N) (vedeți eticheta de pe dispozitiv) în ecranul de configurare NCC.
Notă : Consultați Ghidul utilizatorului NCC pentru mai multe informații privind configurarea dispozitivului Zyxel Device prin NCC.

SI ② Ustvarite organizacijo in mesto (mrežo) v NCC-ju.
③ Vnesite LAN MAC naslov in serijsko številko (S/N) naprave Zyxel Device (glejte nalepko na napravi) na zaslonu konfiguracije NCC-ja.
Opomba : Za več informacij o konfiguriranju naprave Zyxel Device prek NCC-ja glejte uporabniški priročnik NCC-ja.

BG ② Създайте организация и сайт (мрежа) в NCC.
③ Въведете LAN MAC адреса и серийния номер (S/N) на Zyxel Device (вижте етикета на устройството) в екрана за конфигурация на NCC.
Забележка : Вижте ръководството за потребителя на NCC за повече информация относно конфигурирането на Zyxel Device чрез NCC.

Local Web Configuration

1 Network Connection

Option A: WiFi connection



Scan the QR code on the device label to see the SSID and WiFi Key on your smartphone.

Option B: Wired connection



EN **Option A:** Find the WiFi name (**SSID**) and enter the WiFi Key. On your smartphone or laptop, find this **SSID**. Enter the key to connect.
Option B: Use an Ethernet cable to connect your computer to the **LAN (PoE)** port of the Zyxel Device through a PoE injector or PoE switch.

DE **Option A:** Finden Sie den WLAN-Namen (**SSID**) und das WLAN-Passwort auf dem Gerät. Suchen Sie diese **SSID** auf Ihrem Smartphone oder Notebook. Geben Sie den Schlüssel für die WLAN-Verbindung ein.
Option B: Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Ihren Computer über einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch mit dem **LAN (PoE)** Port des Zyxel Device zu verbinden.

ES **Option A:** Busque el nombre WiFi (**SSID**) y escriba la contraseña WiFi. En su smartphone o portátil, busque este **SSID**. Escriba la contraseña de conexión inalámbrica para conectar.
Option B: Use un cable Ethernet para conectar su computadora al puerto UPLINK de la Zyxel Device a través de un inyector **LAN (PoE)** o un interruptor PoE.

FR **Option A:** Sur votre smartphone ou votre ordinateur, trouvez ce **SSID** et saisissez le mot de passe pour vous connecter.
Option B: Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur au port **LAN (PoE)** du Zyxel Device via un injecteur PoE ou un commutateur PoE.

IT **Option A:** Trovare il nome Wi-Fi (**SSID**) e immettere la password Wi-Fi. Trova questo **SSID** sul tuo smartphone o notebook. Immetti il codice Wireless per effettuare il collegamento.
Option B: Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta **LAN (PoE)** del Zyxel Device tramite un iniettore PoE o un interruttore PoE.

SE **Option A:** Hitta Wi-Fi-namnet (**SSID**) och ange Wi-Fi-lösenordet. Hitta denna **SSID** på din smarta telefon eller bärbara dator. Ange den trådlösa nyckeln för att ansluta.
Option B: Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till Zyxel Device **LAN (PoE)**-por t via en PoE-injektor eller PoE-omkopplare.

CZ **Option A:** Vyhledejte název sítě WiFi (**SSID**) a zadejte klíč sítě. Název **SSID** vyhledejte ve svém chytrém telefonu nebo notebooku. Pro připojení zadejte klíč.
Option B: Pomocí ethernetového kabelu připojte pocítac k portu **LAN (PoE)**.
zarízení Zyxel Device pres injektor nebo prepínac PoE.

HU **Option A:** Keresse meg a Wi-Fi hálózat nevét (**SSID**), és adja meg a Wi-Fi jelszavát. Okostelefonján vagy laptopján keresse meg ezt az **SSID**-t. Adja meg a csatlakozáshoz szükséges jelszót.
Option B: Ethernet kábellel csatlakoztassa számítógépét a Zyxel Device **LAN (PoE)** portjához egy PoE injektor vagy PoE switch közbeiktatásával.

PL **Option A:** Odszukaj nazwę Wi-Fi (**SSID**) i wprowadź hasło Wi-Fi. Na smartfonie lub laptopie, zapisać identyfikator **SSID**. Wprowadzić klucz, aby się połączyć.
Option B: Uzyj kabla Ethernet w celu podłaczenia komputera do portu **LAN (PoE)** urzadzenia Zyxel Device poprzez iniektor lub przełacznik PoE.

RO **Option A:** Căutați denumirea Wi-Fi (**SSID**) și introducei parola Wi-Fi. Pe smartphone-ul sau laptopul dvs., găsiți acest **SSID**. introduceți parola pentru a vă conecta.
Option B: Utiliza i un cablu Ethernet pentru a va conecta computerul la portul **LAN (PoE)** al Zyxel Device prin intermediul unui injector PoE sau un switch PoE.

SI **Option A:** Poiščite ime Wi-Fi (**SSID**) in vtipkajte geslo za Wi-Fi. Na pametnem telefonu ali prenosnem računalniku poiščite ta **SSID**. Vnesite ključ za povezavo.
Option B: Z Ethernet kablom povežite racunalnik na vrata **LAN (PoE)** naprave Zyxel Device prek injektorja PoE ali stikala PoE.

BG **Option A:** Намерете името на Wi-Fi (**SSID**) и въведете Wi-Fi паролата. На вашия смартфон или лаптоп намерете този **SSID**. Въведете ключа за свързване.
Option B: Използвайте Ethernet кабел, за да свържете компютъра с порта за **LAN (PoE)** на Zyxel Device чрез PoE инжектор или PoE превключвател.

2 Web Configuration

Use the Web Configurator for advanced configuration.



Find the default **Username** and **Password** on the device label.

Note: When the Zyxel Device is managed by Nebula, use the Nebula-assigned password (Zyxel Nebula website: **Site-wide** > **Configure** > **General settings** > **Device configuration: Local credentials**) to log in.

EN Open your web browser and enter "https://192.168.1.1" for initial configuration. Enter the default user name (**admin**) and password (xxxxxxxxxx). Click **Login**.

DE Öffnen Sie Ihren Webbrowser, und geben Sie für die Erstkonfiguration "https://192.168.1.1" ein. Geben Sie den Standardbenutzernamen (**admin**) und das Kennwort (xxxxxxxxxx) ein. Klicken Sie auf **Login**.

ES Abra el navegador y escriba "https://192.168.1.1" para la configuración inicial. Escriba el nombre de usuario predeterminado (**admin**) y la contraseña (xxxxxxxxxx). Haga clic en **Login** (Iniciar sesión).

FR Ouvrez votre navigateur Web et saisissez « https://192.168.1.1 » pour la configuration initiale. Saisissez le nom d'utilisateur par défaut (**admin**) et le mot de passe (xxxxxxxxxx). Cliquez sur **Connexion**.

IT Aprire il browser web e digitare "https://192.168.1.1" per la configurazione iniziale.Inserisci il nome predefinito utente (**admin**) e la password (xxxxxxxxxx). Clicca su **Login** (accedi).

SE Öppna webbläsaren och skriv in "https://192.168.1.1" för den initiala konfigurationen. Ange standardanvändarnamn (**admin**) och-lösenord (xxxxxxxxxx). Klicka på **Logga in**.

CZ Otevřete webový prohlížeč a pro počáteční konfiguraci zadejte „https://192.168.1.1". Zadejte výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo (xxxxxxxxxx). Klikněte na **Přihlásit**.

HU Nyissa meg a böngészőjét, és az első beállításhoz írja be a c ímsorba, hogy „https://192.168.1.1". Adja meg az alapértelmezett felhasználónevet (**admin**) és jelszót (xxxxxxxxxx). Kattintson a **Login** (Bejelentkezés) gombra.

PL Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres „https://192.168.1.1" w celu wstępnej konfiguracji. Wprowadź domyślną nazwę użytkownika (**admin**) oraz hasło (xxxxxxxxxx). Kliknij **Login**.

RO Deschideți browserul web și introduceți „https://192.168.1.1" pentru configurația inițială. Introduceți numele de utilizator implicit (**admin**) și parola (xxxxxxxxxx). Faceți clic pe **Login**.

SI Odprite spletni brskalnik in za začetek konfiguracije vnesite »https://192.168.1.1«. Vnesite privzeto uporabniško ime (**admin**) in geslo (xxxxxxxxxx). Kliknite **Login** (Prijava).

BG Отворете уеб браузъра и въведете "https://192.168.1.1" за първоначална конфигурация. Въведете потребителското име по подразбиране (**admin**) и паролата (xxxxxxxxxx). Натиснете **Login** (Вход).

Pole / Wall Mounting: Connect M Bracket and Main Frame



EN ① Use B, C, and D to attach A to the back of the Zyxel Device
②③ Use G, H, and I to attach E to F. Do not tighten the screws until you adjust the mounting angle in the final step.

DE ① Befestigen Sie A mit B, C und D an der Rückseite des Zyxel Device.
②③ Verwenden Sie G, H und I, um E an F zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben erst dann an, wenn Sie den Montagewinkel im letzten Schritt einstellen.

ES ① Utilice B, C y D para acoplar A a la parte trasera del Zyxel Device.
②③ Use G, H e I para acoplar E a F. No apriete los tornillos hasta que ajuste el ángulo de montaje en el paso final.

FR ① Utilisez B, C et D pour fixer A à l'arrière du Zyxel Device.
②③ Utilisez G, H et I pour fixer E à F. Ne serrez pas les vis avant d'avoir ajusté l'angle de montage à l'étape finale.

IT ① Usa B, C, e D per fissare A sul retro del Zyxel Device.
②③ Usa G, H, e I per fissare E su F. Non stringere le viti finché non hai regolato l'angolare di montaggio nel passo finale.

SE ① Använd B, C och D för att fästa A på baksidan av Zyxel Device.
②③ Använd G, H och I för att fästa E på F. Drag inte åt skruvarna tills du justerar monteringsvinkeln i det sista steget.

CZ ① Použijte B, C a D k připojení A na zadní část přístroje Zyxel Device.
②③ Pomocí G, H a I připojte E k F. Neutahujte šrouby, dokud v posledním kroku nenastavíte úhel podpěry.

HU ① A B, C és D gombokkal rögzítse az A-t a Zyxel Device hátuljához.
②③ A G, H és I használatával rögzítse az E-t az F-hez. Ne húzza meg a csavarokat, amíg az utolsó lépésben be nem állította a végső dőlésszöget.

PL ① Użyć B, C i D, aby przymocować A do tyłu Zyxel Device.
②③ Użyć G, H i I, aby przymocować E do F. Nie dokręcać wkrętów, dopóki kąt montażu nie zostanie wyregulowany na końcowym etapie instalacji.

RO ① Folosiți B, C și D pentru a atașa A pe partea din spate a Zyxel Device.
②③ Folosiți G, H și I pentru a atașa E de F. Nu strângeți piulițele până când nu reglați unghiul de montaj în etapa finală.

SI ① Uporabite B, C in D, da pritrdite A nazaj na Zyxel Device.
②③ Uporabite G, H in I, da pritrdite E na F. Vijakov ne zategujte, dokler ne prilagodite montažnega kota v zadnjem koraku.

BG ① Използвайте B, C и D, за да прикрепите A към гърба на Zyxel Device.
②③ Използвайте G, H и I, за да прикрепите E към F. Не затягайте винтовете, преди да сте регулирали монтажния ъгъл в последната стъпка.



EN ④⑤ Align E with A. Insert J through the holes, and use H and I to secure it.

DE ④⑤ Richten Sie E mit A aus. Stecken Sie J durch die Löcher und befestigen Sie es mit H und I.

ES ④⑤ Alinee E con A. Inserte J a través de los agujeros y utilice H e I para asegurarlo.

FR ④⑤ Alignez E avec A. Insérez J dans les trous, et utilisez H et I pour le fixer.

IT ④⑤ Allinea E con A. Inserisci J attraverso i fori, e usa H e I per fissarlo.

SE ④⑤ Anpassa E med A. För in J genom hålen och använd H och I för att säkra den.

CZ ④⑤ Vyrovnejte E s A. Vložte J skrz otvory a pomocí H a I upevněte.

HU ④⑤ Igazítsa az E-t az A-hoz. Helyezze be a J-t a lyukakon, és a H és I segítségével rögzítse.

PL ④⑤ Wyrównać E z A. Włożyć J przez otwory i użyć H oraz I do przymocowania go.

RO ④⑤ Aliniați E cu A. Introduceți J prin găuri și folosiți H și I pentru a-l stabiliza.

SI ④⑤ Povežite E z A. J vstavite skoz luknje in uporabite H in I, da ga privijete.

BG ④⑤ Приравнете E към A. Поставете J през отворите и използвайте H и I за закрепване.

Wall Mounting (Optional)



EN ① Use the four corner holes of C to mark holes on a wall. Drill four holes in a wall.
② Insert A into the holes.

DE ① Verwenden Sie die vier Ecklöcher von C, um Löcher an einer Wand zu markieren.
② Stecken Sie A in die Löcher.

ES ① Utilice los cuatro orificios de las esquinas de C para marcar los orificios en una pared.
② Inserte A en los orificios.

FR ① Utilisez les quatre trous d'angle de C pour marquer des trous sur un mur.
② Insérez A dans les trous.

IT ① Utilizza i quattro fori angolari di C per segnare i fori su una parete.
② Inserisci A nei fori.

SE ① Använd de fyra hörnhålen på C för att markera hål på en vägg.
② Tryck in A i hålen.

CZ ① Čtyři rohové otvory C použijte k označení otvorů na zdi.
② Vložte A do otvorů.

HU ① A C négy sarkán lévő lyuk segítségével jelölje fel a furatok helyét a falon.
② Helyezze be az A-t a lyukakba.

PL ① Użyć czterech narożnych otworów C, aby zaznaczyć otwory na ścianie.
② Włożyć A do otworów.

RO ① Folosiți cele patru găuri din colțurile suportului C pentru a marca locul pentru găuri pe un perete.
② Introduceți A în găuri.

SI ① Uporabite štiri C luknje na robu okvirja, da označite luknje na steni.
② Vstavite A v luknje.

BG ① Използвайте отворите в четирите ъгъла на C, за да маркирате отворите в стената.
② Поставете A в отворите.



EN ③ Use B to secure C to the wall through A.

DE ③ Verwenden Sie B, um C durch A an der Wand zu befestigen.

ES ③ Utilice B para asegurar C a la pared a través de A.

FR ③ Utilisez B pour fixer C au mur à travers A.

IT ③ Usa B per fissare C al muro tramite A.

SE ③ Använd B för att säkra C på väggen genom A.

CZ ③ Pomocí B upevněte C ke zdi přes A.

HU ③ A B segítségével rögzítse a C-t a falhoz az A-n keresztül.

PL ③ Używając B przymocować C do ściany przez A.

RO ③ Folosiți B pentru a prinde C de perete prin intermediul A.

SI ③ Uporabite B, da preko A pritrdite C v steno.

BG ③ Използвайте B, за да закрепите C към стената през A.

Pole Mounting (Optional)



EN ① Place A around a pole. Insert A into the holes on E. Use a wrench to secure E to the pole with B, C, and D.

DE ① Legen Sie A um eine Stange. Stecken Sie A in die Löcher von E. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um E mit B, C und D an der Stange zu befestigen.

ES ① Coloque A alrededor de un poste. Inserte A en los orificios de E. Use una llave para asegurar E al poste con B, C y D.

FR ① Placez A autour d'un poteau. Insérez A dans les trous sur E. Utilisez une clé pour fixer E au poteau avec B, C et D.

IT ① Fissa A attorno a un palo. Inserisci A nei fori su E. Usa una chiave inglese per fissare E sul palo con B, C, e D.

SE ① Placera A runt en konsol. Tryck in A i hålen på E. Använd en skiftnyckel för att fästa E på konsolen med B, C och D.

CZ ① Umístěte A kolem sloupku. Vložte A do otvorů v E. Pomocí francouzského klíče upevněte E ke sloupku pomocí B, C a D.

HU ① Helyezze az A-t egy rúd köré. Helyezze be az A-t az E-n lévő lyukakba. Használjon villáskulcsot, hogy rögzítse az E-t a B, C és D rúddal.

PL ① Umieścić A wokół słupka. Włożyć A do otworów na E. Za pomocą klucza płaskiego przymocować E do słupka z użyciem B, C i D.

RO ① Amplasați A în jurul unui stâlp. Introduceți A în găurile de pe E. Folosiți o cheie pentru a atașa sigur E de stâlp cu B, C și D.

SI ① A namestite okoli palice. Vstavite A v luknje na E. Uporabite ključ, da pritrdite E na palico z B, C in D.

BG ① Поставете A около стойка. Поставете A в отворите на E. Използвайте гаечен ключ, за да фиксирате E към стойката с B, C и D.

Table Stand (Optional)



EN ② Use C, D, and E to attach A to the back of the Zyxel Device.
③ Use F, G, and H to attach B to A.

DE ② Befestigen Sie A mit C, D und E an der Rückseite des Zyxel Device.
③ Verwenden Sie F, G und H, um B an A zu befestigen.

ES ② Utilice C, D y E para acoplar A a la parte trasera del Zyxel Device.
③ Use F, G e H para acoplar B a A.

FR ② Utilisez C, D et E pour fixer A à l'arrière du Zyxel Device.
③ Utilisez F, G et H pour fixer B à A.

IT ② Usa C, D, e E per fissare A sul retro del Zyxel Device.
③ Usa F, G, e H per fissare B su A.

SE ② Använd C, D och E för att fästa A på baksidan av Zyxel Device.
③ Använd F, G och H för att fästa B på A.

CZ ② Použijte C, D a E k pripojení A na zadní cást prístroje Zyxel Device.
③ Pomocí F, G a H pripojte B k A.

HU ② A C, D és E gombokkal rögzítse az A-t a Zyxel Device hátuljához.
③ A F, G és H használatával rögzítse az B-t az A-hez.

PL ② Uzyc C, D i E, aby przymocowac A do tyłu Zyxel Device.
③ Uzyc F, G i H, aby przymocowac B do A.

RO ② Folosi i C, D i E pentru a ata a A pe partea din spate a Zyxel Device.
③ Folosi i F, G i H pentru a ata a B de A.

SI ② Uporabite C, D in E, da pritrdite A nazaj na Zyxel Device.
③ Uporabite F, G in H, da pritrdite B na A.

BG ② Използвайте C, D и E, за да прикрепите A към гърба на Device.
③ Използвайте F, G и H, за да прикрепите B към A.

Step 6 Pole / Wall Mounting Angle Adjustment



EN Use the **Zyxel Air** app to find the best place to receive a cellular signal and for basic configuration.
Note: After configuring the Zyxel Device, turn its WiFi off. WiFi is for management only.

DE Verwenden Sie die **Zyxel Air** App, um den besten Ort für den Empfang eines Mobilfunksignals zu finden und für die Grundkonfiguration.
Hinweis: Nachdem Sie das Zyxel Device konfiguriert haben, schalten Sie sein WiFi aus. WiFi dient nur zur Verwaltung.

ES Utilice la aplicación **Zyxel Air** para encontrar el mejor lugar para recibir una señal celular y para la configuración básica.
Nota: Después de configurar el Zyxel Device, apague el WiFi. WiFi es solo para administración.

FR Utilisez l'application **Zyxel Air** pour trouver le meilleur endroit de réception d'un signal cellulaire et pour la configuration de base.
Remarque : Après avoir configuré le Zyxel Device, désactivez son WiFi. Le WiFi est uniquement destiné à la gestion.

IT Usa l'app **Zyxel Air** per trovare il posto migliore per avere segnale e per la configurazione di base.
Nota: Dopo aver configurato il Zyxel Device, disattiva il suo WiFi. Il WiFi serve solo per la gestione.

SE Använd appen **Zyxel Air** för att hitta det bästa stället för att ta emot en mobilsignal och för grundläggande konfiguration.
Obs: Stäng av wifi efter att du har konfigurerat Zyxel Device. Wifi är endast för hantering.

CZ Pomocí aplikace **Zyxel Air** vyhledejte nejlepší umístění pro příjem mobilního signálů a pro základní konfiguraci.
Poznámka: Po konfiguraci zařízení Zyxel Device vypněte WiFi. WiFi slouží pouze ke správě.

HU Használja a **Zyxel Air** alkalmazást, hogy megtalálja a legjobb helyet a mobiljel vételéhez és az alapkonfigurációhoz.
Megjegyzés: Az Zyxel Device konfigurálása után kapcsolja ki a WiFi-t. A WiFi csak kezelésre szolgál.

PL W celu znalezienia najlepszego miejsca do odbioru sygnału telefonii komórkowej oraz wykonania konfiguracji podstawowej skorzystać z aplikacji **Zyxel Air**.
Uwaga: Po skonfigurowaniu urządzenia Zyxel Device należy wyłączyć Wi-Fi. WiFi służy jedyne do zarządzania.

RO Folosiți aplicația **Zyxel Air** pentru a stabili care este locul cu cea mai bună recepție a semnalului mobil și pentru configurarea de bază.
Notă: După configurarea dispozitivului Zyxel Device, dezactivați funcția WiFi. WiFi este doar pentru management.

SI Uporabite aplikacijo **Zyxel Air**, da poiščete najboljši prostor za sprejemanje mobilnega signala in osnovno konfiguracijo.
Opomba: Po konfiguriranju naprave Zyxel Device izklopite funkcijo WiFi. WiFi je namenjen le upravljanju.

BG Използвайте приложението **Zyxel Air**, за да намерите най-доброто място за получаване на мобилен сигнал и за основна конфигурация.
Забележка: След като конфигурирате Zyxel Device, изключете WiFi.WiFi е само за управление.

Support Information

EU

https://support.zyxel.eu

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer
Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
https://www.zyxel.com/dk/da/

UK Importer
Zyxel Communications UK Ltd.
2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK)
https://www.zyxel.com/uk/en/

Copyright © 2022 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.